

- DE
- DK
- EN
- FI
- FR
- I
- NL
- NO
- SE



Gebrauchsanweisung / Brugsanvisning /
Instruction Manual / Käyttöohje /
Manuel d'utilisation / Manuale d'istruzione /
Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

DE

Bitte diese Instruktionen bevor Installation lesen und
danach bitte dem Benutzer geben.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Armatur muss von befugtem Installateur und vorschrifts-
gemäß installiert werden.
2. Der Hersteller ist nicht für Schaden oder Fehler, von falscher
Handhabung der Armatur verursacht, verantwortlich.
3. Die Spannung muss bevor Installation, Wartung oder Lam-
penaustausch abgeschaltet werden.
4. Diese LED-Armatur muss in Serie ab + bis – geschaltet wer-
den und muss an einen Konstantstrom-Treiber angeschlossen
werden. **Warnung! Die Armatur kann kaputtgehen wenn sie
nicht korrekt angeschlossen ist.**
5. Bitte sehen Sie Treiber für max. Leitungslänge und max.
Anzahl Armaturen pro Schlinge.
6. Die LED-Armatur muss an den Treiber angeschlossen werden
bevor der Treiber an die Anschlussspannung angeschlossen ist.
7. Die Armatur muss unter dichte Decke montiert werden so
dass kein Wasser von oben die Armatur erreichen kann.
8. Stecker und Anschlussklemmen müssen von Zug- und Dreh-
kraft frei sein.
9. LED-Armatur und Treiber müssen weit von Wärmequellen
und in einem gut ventilierten Raum platziert werden.
10. Die Armatur muss nicht modifiziert werden.
11. Die Armatur ist nur für Innenmontage.
12. Der Strom muss nie auf die Sekundärseite abgeschaltet oder
eingeschaltet werden, dies kann die Diode schaden oder
zerstören.
13. Bitte vorgeschriebene Masse vor Montage bemerken.
14. Das Licht einer LED-Diode ist sehr stark, vermeiden Sie
deshalb in die Lichtquelle hineinzugucken.

SYMBOL FÜR SEPARATE ABHOLUNG



Dieses Symbol zeigt, dass das Produkt separat hantiert
werden muss.

Folgendes gilt:

- Dieses Produkt muss separat an einer geeigneten Sammelstelle
abgeholt werden. Das Produkt muss nicht in Haushaltabfall
verworfen werden.
- Für weitere Information nehmen Sie bitte mit die Ortsbehörden
mit Verantwortung für Abfallwirtschaft Kontakt.

Einreichung diesen Materialien für Recycling ist ein bedeutende
Beitrag zu den Umweltschutz.

EN

Read these instructions before starting the installation
and hand it over to the user when finished.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The luminaire must be installed by a qualified electrician and
according to existing regulations.
2. The manufacturer is not liable for damage or malfunction
caused by improper handling of the luminaire.
3. Make sure that the voltage is disconnected prior to installa-
tion, maintenance and changing of lamp.
4. This LED luminaire should be serial connected from + to –
and be connected to a LED driver for constant current.
**Warning! If the luminaire is not connected correctly, it might
be damaged.**
5. See the driver for maximum cable and maximum number of
luminaires per circuit.
6. Make sure to connect the LED luminaires to the driver before
connecting the driver to the mains.
7. The luminaire has to be mounted in a homogeneous ceiling,
so that no water can reach the luminaire from above.
8. Plugs and terminals must be free from tension and torsion
forces.
9. Position the LED luminaires and driver far away from heating
sources and in a well ventilated space.
10. The luminaire must not be modified.
11. For indoor use only.
12. Never switch power on/off on the secondary side, as this
could damage the diode.
13. Observe prescribed distances before mounting.
14. Please acknowledge that light from LED is very bright, please
do not look directly into the LED light.

SYMBOL FOR SEPARATE COLLECTION



This symbol indicates that this product is to be collected
separately.

The following apply:

- This product is designated for separate collection at an appro-
priate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the local authorities in charge of
waste management.

By providing these materials for recycling, you contribute sub-
stantially to protect the environment.

DK

Læs denne instruktion inden installationen påbegyndes
og giv den videre til brugeren af anlægget.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Armaturet skal installeres af autoriseret elinstallatør i henhold
til gældende regler.
2. Leverandøren har ikke ansvar for skader eller fejl som har
årsag i fejlagtig håndtering af armaturet.
3. Vær opmærksom på at spændingen er frakoblet før instal-
lation, vedligehold eller lyskildeudskiftning.
4. Dette LED-armatur skal seriekables fra + til - og tilsluttes til
LED-drivere for konstantstrøm.
Advarsel! Hvis armaturet fejlkables kan det gå i stykker.
5. Se driver for max. ledningslængde og max. antal armaturer
pr. anlæg.
6. Tilslut LED-armaturet til driver inden driver tilsluttes til net-
spænding.
7. Armaturet skal monteres under tæt indertag, så armaturet
ikke kan nås af vand ovenfra.
8. Stikpropper og tilslutningsstik skal holdes fri for træk og vrid.
9. Placér LED-armaturer og driver langt fra varmekilder og i et
ventileret rum.
10. Armaturet må ikke modificeres.
11. Armaturet er beregnet for indendørsbrug.
12. Strømmen må aldrig brydes eller slås til på sekundærsiden,
dette kan skade eller ødelægge dioden.
13. Gennemgå de foreskrevne mål inden montage.
14. Lyset fra en LED-diode er meget stærkt, undgå derfor at
kigge direkte ind i lyskilden.

SYMBOL FOR AFFALDSHÅNDTERING



Dette symbol angiver at produktet skal håndteres
separat.

Følgende gælder:

- Dette produkt er beregnet til speciel affaldshåndtering.
Produktet må ikke henkastes i husholdningsaffald.
- For mere information, kontakt de lokale myndigheder som har
ansvaret for affaldshåndtering.

Ved at sørge for genanvendelse af dette produkt, bidrager du
væsentligt til beskyttelse af miljøet.

FI

Lue nämä ohjeet ennen asennusta ja luovuta ne
loppukäyttäjän haltuun.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Tuotteen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.
2. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai vireistä jotka aiheutuvat
valaisimen virheellisestä käsittelystä.
3. Varmista että sähkövirta on katkaistu ennen asennusta,
huoltoa tai lampunvaihtoa.
4. Tämä LED-valaisin tulee sarjakytkä + -liittimestä - liittimeen
ja liittää LED-virtalähteeseen.
Varoitus: Väärin kytketty valaisin voi särkyä!
5. Katso liitäntälaitteesta max. johtopituus ja valaisimien määrä.
6. Liitä LED-valaisin liitäntälaitteeseen ennen kuin kytket
liitäntälaitteen verkkojännitteeseen.
7. Valaisin tulee asentaa tiiviiseen sisäkattoon, niin että
valaisimeen ei pääse vettä ylhäältäpäin.
8. Pistotulppiin ja liittimiin ei saa kohdistua veto- tai
vääntövoimia.
9. Sijoita LED-valaisimet ja liitäntälaitteet etäälle lämmittimistä,
hyvin tuuletettuun tilaan.
10. Valaisimia ei saa muunnella.
11. Valaisin on tarkoitettu sisätiloihin.
12. Sähkövirtaa ei saa milloinkaan kytkeä päälle toisiopuolelle,
diodit voivat vahingoittua tai tuhoutua.
13. Huomioi asennusetaisyydet.
14. LED-diodin valo on erittäin voimakas, vältä siksi katsomasta
suoraan valolähteeseen.

KIERRÄTYSYMBOLI



Tällä symbolilla ilmoitetaan että tuote on toimitettava
erilliskeräykseen.

Lisäksi pätee:

- Tämä tuote on tarkoitettu toimitettavaksi erilliskeräykseen
keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteisiin.
- Lisätietoja paikallisilta jätteiden käsittelystä vastaavilta
viranomaisilta.

Osallistut merkityksellisesti luonnonsuojeluun toimittamalla tämän
tuotteen jälleenkäsitteltäväksi.

Veuillez lire ces instructions avant de commencer l'installation et les remettre à l'opérateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié conformément aux réglementations en vigueur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des défaillances provoqués par une mauvaise manipulation du luminaire.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée avant d'effectuer toute installation, un travail de maintenance ou avant de changer l'ampoule.
- Ce luminaire DEL doit être branché en série de + à – et raccordé aux pilotes DEL pour obtenir un courant constant.
Avertissement : Le luminaire peut se briser en cas de mauvais branchement.
- Voir le pilote pour déterminer la longueur de câble et le nombre de luminaires maximum par boucle.
- Raccorder le luminaire DEL au pilote avant de raccorder le pilote à l'alimentation secteur.
- Le luminaire doit être installé sous un plafond étanche pour empêcher l'eau de pénétrer.
- Les fiches et les cosses ne doivent pas être soumises à des forces de traction ou de torsion.
- Eloigner les luminaires DEL et les pilotes de sources de chaleur, et les placer dans un endroit bien aéré.
- Il est interdit de modifier le luminaire.
- Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur.
- Le courant ne doit jamais être branché ou coupé sur le côté secondaire sous peine d'endommager ou de détruire la diode.
- Noter les dimensions requises avant l'installation.
- La lumière émise par une diode DEL est très puissante ; ne pas fixer la source lumineuse du regard.

SYMBOLE DE COLLECTE SÉLECTIVE



Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective.

Les points suivants doivent être respectés:

- Ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective à un point de collecte adapté. Ne pas mettre au rebut avec les déchets ménagers.
- Pour obtenir de plus amples informations, contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets.

En recyclant ces matériaux, vous contribuez sensiblement à la protection de l'environnement.

Les bruksanvisningen for installasjonen påbegynnes og gi den videre til brukeren av anlegget etter montering.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Armaturen skal installeres av godkjent el-installatør i henhold til gjeldene forskrifter.
- Produsent står ikke til ansvar for feilaktig bruk eller installasjon.
- Forsikre deg om at armaturen er frakoblet/strømløs før installasjon, vedlikehold eller lampebytte.
- Denne LED-armaturen skal seriekobles fra + til – og tilkobles LED-driver for konstantstøm.
Advarsel! Ved feilkobling kan armaturen gå i stykker.
- Se LED-driver for maks ledningslengde og maks antall armaturer per krets.
- Tilkoble LED-armaturen før LED-driveren tilkobles strømmenet.
- Armaturen skal monteres under tett tak, så armaturen ikke kan bli disponert av vann fra oversiden.
- Tilkoblingsplugger og tilkoblingsklemmer må ikke ha permanente strekk- og vrikkefter.
- Monter LED-armaturen og LED-driveren i god avstand fra varmekilder og med god ventilasjon.
- Armaturen må ikke modifiseres.
- Armaturen er konstruert for innebruk.
- Strømmen må aldri skrues av/på på sekundærsiden da dette kan skade/ødelegge dioden.
- Kontroller foreskrevne monteringsmått før montering.
- Unnvik å se direkte inn i armaturen da LED-lyset er meget sterkt.

SYMBOL FÖR SPESIAL AVFALL



Dette symbolet indikerer at produktet må leveres på spesialavfall.

Følgende gjelder:

- Dette produktet er beregnet for spesialavfall og må ikke kastes i husholdningsavfall.
- For mer informasjon, kontakt de lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering.

Ved å levere disse materialene for gjenvinning, bidrar du til å beskytte miljøet.

Prima di iniziare l'installazione leggere queste istruzioni e trasmetterle all'operatore dell'impianto.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- La lampada deve essere installata da un elettricista professionista e in conformità alle normative applicabili.
- Il produttore non è responsabile per danni o difetti causati da un impiego errato della lampada.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione, manutenzione o sostituzione della lampadina.
- Questa lampada LED deve essere collegata in serie da + a – e deve essere collegata a driver LED per una corrente costante.
Attenzione! La lampada si può rompere se collegata erroneamente.
- Vedere il driver per la lunghezza massima del cavo e per il numero massimo di lampadine per circuito.
- Prima di collegare il driver alla tensione di rete collegare la lampada LED al driver.
- La lampada dovrebbe essere installata su un soffitto impermeabile in modo tale che acqua proveniente da sopra non arrivi alla lampada.
- Prese e terminali devono essere liberi da forze di trazione e di torsione.
- Collocare le lampade LED e i driver lontano da fonti di calore e in un'area ben arieggiata.
- La lampada non deve essere modificata.
- La lampada è progettata per l'uso interno.
- La corrente non deve mai essere disconnessa o spenta sul lato secondario, poiché potrebbe danneggiare o distruggere il diodo.
- Prima dell'installazione fare attenzione alle dimensioni prescritte.
- La luce prodotta da un diodo LED è molto forte, bisogna pertanto evitare di guardare direttamente alla fonte della luce.

SIMBOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Questo simbolo indica che questo prodotto va raccolto in modo differenziato.

Vale quanto segue:

- Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un appropriato punto di raccolta. Non smaltirlo come un rifiuto domestico.
- Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti

Destinando questo materiale al riciclo, si contribuisce notevolmente alla protezione dell'ambiente.

Läs dessa instruktioner innan installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Armaturen ska installeras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande föreskrifter.
- Tillverkaren ansvarar ej för skador eller fel som orsakats genom felaktig hantering av armaturen.
- Se till att spänningen är frånslagen före installation, underhåll eller lampbytte.
- Den här LED-armaturen ska seriekopplas från + till - och anslutas till LED-drivdon för konstantström.
Varning! Om armaturen kopplas fel kan den gå sönder.
- Se drivdon för max. ledningslängd och max. antal armaturer per slinga.
- Anslut LED-armaturen till drivdonet innan drivdonet ansluts till nätspänning.
- Armaturen ska monteras under tätt innertak, så att armaturen inte kan nås av vatten ovanifrån.
- Stickproppar och anslutningselement måste vara fria från drag- och vridkrafter.
- Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.
- Armaturen får ej modifieras.
- Armaturen är avsedd för inomhusbruk.
- Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra dioden.
- Observera föreskrivna mått innan montage.
- Ljuset från en LED-diod är mycket starkt, undvik därför att titta rakt in i ljuskällan.

SYMBOL FÖR SEPARAT UPPHÄMTNING



Den här symbolen anger att produkten måste hanteras separat.

Följande gäller:

- Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Produkten får ej kastas i hushållsavfall.
- För mer information, kontakta de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering.

Genom att lämna dessa material för återvinning bidrar du väsentligt till att skydda miljön.

Lees deze instructies voordat u met de installatie begint en geef de instructies door aan de bediener van de installatie.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- De armatuur moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd installateur en volgens de geldende voorschriften.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of defecten als gevolg van incorrecte hantering van de lamp.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld voordat wordt begonnen met installeren, onderhoud of vervanging van de lamp.
- Deze LED-lamp moet in serie worden aangesloten van + naar – en moet zijn aangesloten op LED-drivers voor een constante stroom.
Waarschuwing! De lamp kan breken als hij verkeerd wordt aangesloten.
- Zie de driver voor de maximale kabel lengte en het maximaal aantal lampen per lus.
- Verbind de LED-lamp met de driver voordat de driver met het lichtnet worden verbonden.
- De lamp moet onder een waterdicht plafond worden geïnstalleerd zodat er van boven geen water in de lamp kan komen.
- De stekkers en contactpunten moeten vrij zijn van trek- en torsiekrachten.
- Plaats LED-lampen en -drivers ver uit de buurt van warmte, en in een goed geventileerde ruimte.
- De lamp mag niet worden aangepast.
- De lamp is bedoeld voor gebruik binnen.
- De stroom mag nooit aan de secundaire kant worden losgekoppeld of ingeschakeld aangezien dit de diode kan beschadigen of vernietigen.
- Let voorafgaand aan de installatie op de voorgeschreven afmetingen.
- Het licht van LED-diodes is bijzonder sterk en u moet dus vermijden dat u direct in de lichtbron kijkt.

SYMBOOL VOOR APART AFHALEN








Dit symbool toont dat dit product apart moet worden afgehaald.


Het volgende geldt:

- Dit product is bedoeld voor apart afhalen op een geschikt afhaalpunt. Niet bij het huisvuil wegdoen.
- Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalbeheer.

Door deze materialen voor recycling aan te bieden, doet u een aanzienlijke bijdrage aan de milieubescherming.



 Suitable for direct mounting on normally flammable surface and covering with thermally insulating material.



L80: 80% of lumen output remains after 50 000 hrs. B10: 90% of the luminaires will meet the declared L value.



MALMBERGS

DE

Zur Unterputzmontage in abgehängten Decken. Die Armatur ist zur Montage auf normalem brennbarem Material und direkt auf Isoliermaterial zugelassen.

HINWEIS! Ein Austausch der Lichtquelle ist für dieses Produkt aufgrund seiner technischen und funktionalen Einschränkungen nicht geeignet.

DK

Til indbygning i lofter. Armaturet er godkendt til montering mod normalt brandbart underlag og direkte i isolering.

OBS! Udsiftning af lyskilde er ikke muligt for dette produkt på grund af dens tekniske og funktionelle begrænsninger.

EN

For recessed mounting in ceiling. The luminaire is approved for mounting on normally flammable surfaces and directly in insulation material.

NOTE! Replacement of light source is not appropriate for this product due to its technical and functional restrictions.

FI

Uppoasennus kattoon. Valaisin on hyväksytty asennettavaksi syttyvää pintaa vasten sekä kiinni eristeisiin.

HUOM! Tuotteen valonlähte ei ole vaihdettavissa sen teknisten ja toiminnallisten rajoitteiden vuoksi.

FR

Pour un encastrément dans des plafonds suspendus. Le luminaire est homologué pour une installation sur un matériau normalement combustible et directement sur l'isolation.

REMARQUE : Le remplacement de la source lumineuse ne convient pas à ce produit en raison des limitations techniques et fonctionnelles.

I

Per montaggio ad incasso in controsoffitti. La lampada è omologata per il montaggio su materiale normalmente infiammabile e direttamente sull'isolamento.

NOTA: la sostituzione della sorgente luminosa non è indicata per questo prodotto per via delle sue limitazioni tecniche e funzionali.

NL

Voor inbouw montage in plafond. Armatuur is geschikt voor directe montage op normaal brandbare materialen en mag worden afgedekt met isolatiemateriaal.

OPMERKING: Het vervangen van de lichtbron is niet van toepassing bij dit product vanwege de technische en functionele beperkingen.

NO

For innfelt montering i undertak. Armaturen er godkjent for montering mot normalt brennbart materiale og direkte mot isolering.

OBS! Utsifting av lyskilde er ikke egnet for dette produktet på grunn av dets tekniske og funksjonelle begrensninger.

SE

För infällt montage i undertak. Armaturen är godkänd för montering mot normalt brännbart material och direkt mot isolering.

OBS! Byte av ljuskälla är ej lämpligt för denna produkt på grund av dess tekniska och funktionella begränsningar.

EMC Standard (EMC)

EN 55015: 2013:2013+A1: 2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013.

Safety Standard (LVD)

EN 60598-2-2:2012; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 62493:2015; EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015; EN 62471:2008.

RoHS Standard (RoHS)

IEC 62321-5 Edition 1.0:2013, IEC 62321-7-1 edition 1.0:2015, IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017, IEC 62321-6 edition 1.0:2015, IEC 62321-8 Edition 1.0:2017

Declaration of Conformity

We hereby certify that the device satisfies the provisions for CE/Intertek markings in accordance with the EU directives (LVD Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863) as described in this manual.

For and on behalf of:



Malmbergs Elektriska AB, Sweden.
Mr. Anders Folke / Product Manager
Date: 01/11/2022

Garantie

Dieser Artikel der **Marke MALMBERGS** wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer ständigen strengen Qualitätskontrolle.

Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144 (Västra Bangatan 54), 692 23 KUMLA, Schweden
(nachfolgend Garantiegeber) garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen für die Qualität der Leuchten.

1. Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt **5 Jahre**. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

2. Räumlicher Geltungsbereich der Garantie

Die Garantie erstreckt sich nur auf Artikel, die in Deutschland an Verbraucher verkauft worden sind. Die Garantie gilt ohne Rücksicht darauf, wo der Artikel installiert wird.

3. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt ausschließlich für Fabrikations- oder Materialfehler. Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels im privaten Gebrauch.

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

- fehlerhafte Montage oder Anschluss,
- unsachgemäße Handhabung oder Benutzung,
- gewaltsame Einwirkung,

zurückzuführen sind.

Die Garantie umfasst keine Begleitschäden oder Folgeschäden.

4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte setzen Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie mit dem Händler oder Vertragspartner, bei dem Sie die Leuchte gekauft haben, innerhalb der Garantiefrist in Verbindung und machen Sie dort Ihren Garantieanspruch unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Wohnanschrift schriftlich geltend. Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Aushändigung des als Garantiefall gemeldeten Artikels und bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

5. Leistungen aus der Garantie

Wird dem Händler oder Vertragspartner des Garantiegebers, bei dem die Leuchte gekauft wurde, ein Garantiefall während der Garantiezeit gemeldet, prüft der Garantiegeber den als Garantiefall gemeldeten Artikel um festzustellen, ob tatsächlich ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann stellt der Garantiegeber Ihnen auf seine Kosten ein neues Exemplar des betroffenen Artikels ersatzweise zur Verfügung. Sofern der Artikel nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein vergleichbares Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel oder auch Teile hiervon dieses gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.

Die Garantieleistung verlängert die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistung entsteht auch keine neue Garantie.

6. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere solche aus Gewährleistungs- und Produkthaftungsrecht, werden durch die Garantie oder die Inanspruchnahme der Garantie nicht eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die Ansprüche aus § 437 BGB, die Ihnen dann zustehen, wenn der Artikel bei Gefahrübergang nicht mängelfrei war.

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Västra Bangatan 54, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00 ■ Fax: +46 (0)19 57 11 77 ■ info@malmbergs.com ■ www.malmbergs.com

Org. nr.: 556556-2781